

## KA-8936/KA-8942 H. 264高壓縮比 數位錄影機



項 目	KA-8936	KA-8942
影 像 輸 入	2 HD-SDI + 14 CVBS (BNC)	4 HD-SDI + 8 CVBS (BNC)
主 影 像 輸 出	HDMI / BNC / VGA	
輔 助 影 像 輸 出	BNC*1	
作 業 系 統	嵌入式 Linux 2.6 (RTOS)	
影 像 壓 縮 格 式	H. 264	
聲 音 壓 縮 格 式	ADPCM	
多 工 操 作	可同時『錄影、即時觀看、錄影回放、檔案備份、控制與遠端監看』	
即 時 影 像	NTSC : (Full D1) - 30 fps(每路) PAL : (Full D1) - 25 fps(每路)	
影 像 顯 示 畫 面	1/4/8/16	1/4/9/12
影 像 凍 結	有	
影 像 順 序 切 換	可調整	
縮 放 功 能	有(*2/*4)	
錄 影 解 析	2 路 HD-SDI: 1080P 30 fps 720P 60 fps	4 路 HD-SDI: 1080P 40 fps 720P 90 fps
	14 路 類 比 : Full D1 即時	8 路 類 比 : Full D1 即時
浮 水 印	有	
錄 影 模 式	手動 / 位移 / 排程 錄影	
警 報 / 位 移 事 前 錄 影	有(0~10 秒)	
警 報 / 位 移 事 後 錄 影	有(0~60 秒)	
回 放 模 式	時間搜尋 / 事件搜尋 / 智慧型 / 影像遺失	
影 像 斷 訊 偵 測	有	
位 移 偵 測	可設定位移偵測的區塊與靈敏度	
聲 音 輸 入	16 (RCA) / 2 (SDI)	12 (RCA) / 4 (SDI)
聲 音 輸 出	2(RCA)	
內 建 式 蜂 鳴 器	有	
警 報 輸 入	16	
警 報 輸 出	2	

事件觸發	警報 / 影像遺失 / 位移
事件記錄	有
硬碟	5 顆(80G ~ 3TG) SATA HDD
硬碟擴充介面	E-SATA (磁碟陣列)
硬碟分割	可設定『分割容量的大小』與『自動覆蓋』功能
備份模式	USB2.0*2 / 網路 / DVD-RW(選購)
網路傳輸	RJ-45 10/100 Mbps 乙太網路
網路功能	遠端 監看/設定/回放/備份
	遠端軟體升級
	IE 瀏覽器具有 64 路 CMS 功能
	可設定 HTTP 網路傳輸協議/網路控制/網路資料
電子郵件	警報通知可傳至電子郵件或手機
FTP 功能	警報錄影檔案轉存 FTP
網路影像	IE 瀏覽器內可顯示 1/4/9/16/25/36/49/64 畫面與跳台功能(SEQ)
	支援電子地圖
網路聲音	雙向
網路協定	TCP/IP、HTTP、DHCP、PPPoE、FTP、DDNS、TSP
遠端用戶	最多 6 個使用者
CMS 網路功能	IE 標準版(內建) / 專業版(支援電子地圖)
3G/2.5G 手機功能	有 (PDA & Mobile Phone via WAP)
遙控器功能	有
RS - 232	有
RS - 485	有(PTZ)
密碼保護	有(多種等級/18 組帳號)
設定方式	GUI OSD 面板設定 / 紅外線遙控器 / 滑鼠
滑鼠	USB2.0 滑鼠
多國語言	中文/英文/日文... 等支援 13 個國家語系以上
系統回復	斷電後復電自動開機
看門狗功能	有
電源開關	有
電源輸入	+12V DC
尺寸 / 重量	430(W) x 95(H) x 370(D) mm
工作溫度	0°C ~ 45°C

科技尖端 誰與爭鋒

